



31-BQB1-C

Béquille sans fil lecteur/clavier

Béquille Aperio Standard + Clavier ATTENTION Epaisseur de porte standard (de 40 à 50mm) pour toutes autres tailles, une extension est à prévoir - A1-BQ-EXT-B10. ATTENTION Impossible de mixer béquille normale et béquille clavier sur le même HUB (HUB déclaré en mode clavier sur nos systèmes)

| | |
|--|---|
| Identification | 3 possibilités d'identification (badge seul, code seul, badge+code) |
| Standard radio | IEEE 802.15.4 (2.4 GHz) |
| Distance entre le lecture RFID et le hub | Portée de 25 m en fonction de la configuration du bâtiment |
| Loquet | Forme L |
| Surface | Inox brossé (ST) |
| Carré | 70 mm avec carré de 7 mm |
| Largeur du vantail | Epaisseur porte 35 à 95 mm, par rallonge de 10 mm |
| Entr. cylindre | > 40 mm |
| Indice IP | IP 52 |
| Alimentation | 1 x Lithium CR123A |
| Durée de vie de la pile | 30 ouvertures par jour pendant 49 mois |
| Dimensions (h x l x p) | 312 x 41 x 10/20 mm |
| Températures de fonctionnement | 0°C à 60°C |
| Agréments: | CE |